daiko

MANUEL D'UTILISATION

FCB-25W2USB

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ELECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE SECURITE CONSERVEZ LE MODE D'EMPLOI POUR UTILISATION ULTERIEURE

IN YOUR PROTECTED CAR, BEFORE USING THIS ELECTRICAL APPARATUS, ELECTRICAL TEKNIKA LONGTEMPS. CONSERVER CE MANUEL AVEC SOIN



Aperçu du produit

Introduction

1. Chargeur rapide USB-C PD de 25W
2. Technologie USB-C PD : Peut fournir une puissance maximale de 25W
3. Technologie de charge USB-C PD 3.0 :
- Jusqu'à 3 fois plus rapide que les chargeurs standards, capable de charger des appareils compatibles à 80% en seulement 35 minutes, avec une tension flexible variant de 5V à 12V.
4. Rétrocompatible avec toutes les versions de la technologie de charge Type-C (1.0, 2.0 et 3.0).
5. Également compatible avec l'USB-C et offre une charge standard pour les appareils non compatibles Quick Charge.
6. Schéma de rectification synchrone efficace, avec un taux de conversion allant jusqu'à 91%.
7. Élégant, durable et éliminant la chaleur.
8. Protection contre les surchauffes, les surtensions, les surchauffe, les surintensités et les courts-circuits.
9. Design compact et unique, sans aucun espace.
10. Sécurité garantie : Matériaux de qualité supérieure et dispositifs de sécurité intégrés pour protéger vous et votre appareil contre les courts-circuits et les surtensions.

Accessoires

Chargeur 25W 2-port USB : 1 unité

Boîte : 1 unité

Manuel d'utilisation : 1 unité

Description de l'appareance

Paramètres techniques

- Tension d'entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 0.7A Max

Sortie :

USB-C :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W) ou
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)
- PPS (Power Delivery Profile):
- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max) ou
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)

USB-A :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou
- 9.0V ⎓ 2.0A (18.0W) ou
- 12.0V ⎓ 1.5A (18.0W)

USB-C+A :

- 5.0V ⎓ 3.6A (18.0W Max)

Puissance maximale : 25W

Protection

- Protection contre les courts-circuits de sortie : Pour éviter de continuer à charger les appareils automatiquement en cas de court-circuit, notre produit arrêtera la charge pour protéger les appareils.
- Protection contre les surtensions: En cas de dépassement de 20% de la tension standard, le système de protection sera activé.

Matériau

- Boîtier en plastique : PC + matériau ignifuge

Apparence et interface



Les spécifications de sortie détaillées pour le chargeur :

① USB-C :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou
- 9.0V ⎓ 2.77A (25.0W) ou
- 12.0V ⎓ 2.08A (25.0W)

- PPS :

- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max) ou
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)

② USB-A :

- 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) ou
- 9.0V ⎓ 2.0A (18.0W) ou
- 12.0V ⎓ 1.5A (18.0W)

①、② USB-C+A :

- 5.0V ⎓ 3.6A (18.0W Max)



Instructions de fonctionnement

- Comme indiqué sur l'image ci-dessus, connectez le chargeur à un courant alternatif AC 100-240V via la prise EU, et le chargeur 25W à 2 ports Type-C fonctionnera. Sans charge, sa consommation interne est d'environ 0.1W.

- Le chargeur Type-C PD 25W prend en charge les spécifications suivantes pour différents types d'appareils : Samsung: 5V/3A,DCP/9V1.5A, QC2.0,QC3.0,QC4+,AFC SCP,PD3.0,PPS.

⚠ Notre produit est conçu pour être utilisé avec un courant alternatif constant de 100-240V. Il n'est pas adapté pour des tensions supérieures ou inférieures à cette plage.



تعليمات التشغيل

- كما هو موضح في الصورة أعلاه، قم بتوصيل الشاحن عبر مأخذ AC 100-240V عبر المقبس الأوروبي، وسيعمل الشاحن 25 واط مع منفذين من نوع Type-C. دون شحن، استهلاكه الداخلي يقل عن حوالي 0.1 واط.

- يدعم الشاحن من نوع PD 25 واط Type-C، أي أجهزة Samsung (سامسونج): 5V 2A، DCP 9V1.5A، QC2.0، QC3.0، QC4+، AFC، SCP، PD3.0، PPS.

⚠ منتجنا مصمم للاستخدام مع تيار متردد ثابت يتراوح بين 100-240V. لا يدعم الجهد أعلى أو أقل من هذا النطاق.





USB-C ①

5.0V ⎓ 3.0A(15.0W) /

9.0V ⎓ 2.77A(25.0W) /

12.0V ⎓ 2.08A(25.0W)

PPS:

5.9V ⎓ 3.0A (17.7W Max-3.3) /

3.3-11.0V ⎓ 2.25A (24.75W Max)

USB-A ②

5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) /

9.0V ⎓ 2.0A (18.0W) /

(12.0V ⎓ 1.5A (18.0W)

USB-C+A ①+②

5.0V ⎓ 3.6A (18.0W Max)





USB-C+A

- 5.0V ⎓ 3.6A (18.0W Max)

25W

الشحن

- الشاحن من نوع PD 25 واط يدعم أجهزة الشحن أو أجهزة الكمبيوتر المحمول المتوافقة بنسبة 80% في 35 دقيقة فقط، بجهد متغير يتراوح من 5V إلى 12V.
- متوافق مع جميع إصدارات Type-C (1.0، 2.0، 3.0).
- يعمل من خلال USB-C ويوفر شحنًا قياسيًا للأجهزة غير المتوافقة مع Quick Charge.
- تصميم تصحيح فولتيه يتيح تحويل بنسبة تصل إلى 91%.
- أنيق، متين، ويقلل من الحرارة.
- تصميم صغير وفريد، بدون أي مساحة على الإطلاق.
- ضمان الأمان: مواد عالية الجودة وأجهزة أمان مدمجة لحمايتك وحماية جهازك من الاختصارات والجهد الزائد.

ملحقات

شاحن رأسه USB بقدرة 25 واط مطابق

علبة ورق

دليل المستخدم ورقة

وصف المظهر

المعلمات التقنية

- الجهد الداخلي: 100 240V ~ 50/60Hz 0.7A Max

الخرج:

USB-C:

- 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W) /
- 9.0V ⎓ 2.77A(25.0W) /
- 12.0V ⎓ 2.08A(25.0W)
- PPS :
- 3.3-5.9V ⎓ 3.0A(17.7W Max) /
- 3.3-11.0V ⎓ 2.25A(24.75W Max)

USB-A:

- 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W) /
- 9.0V ⎓ 2.0A(18.0W) /
- 12.0V ⎓ 1.5A(18.0W)

USB-C+A:

- 5.0V ⎓ 3.6A (18.0W Max)

التطهير والوجهة

تطهير وتوجيه



نظرة عامة على المنتج

1. شاحن USB-C PD سريع الشحن بقدرة 25 واط
2. شحنة USB-C PD ذكية: يمكنه توفير طاقة تصل إلى 25 واط لأجهزة أخرى
3. شحنة USB-C PD 3.0:
- أسرع من حلول الشحن القياسية، قادر على شحن الأجهزة المتوافقة بنسبة 80% في 35 دقيقة فقط بفضل جهد متغير يتراوح من 5V إلى 12V.
4. متوافق مع جميع إصدارات Type-C (1.0، 2.0، 3.0).
5. يعمل من خلال منفذ USB-C ويوفر شحنًا قياسيًا للأجهزة غير المتوافقة مع Quick Charge.
6. مثالي لتطبيقات مزدوجة الجهد، مما يحقق تحويل يصل إلى 91%.
7. أنيق، متين، ويقلل من الحرارة.
8. تصميم صغير للغاية، لا توجد مساحة على الإطلاق.

daiko

دليل الإستعمال

FCB-25W2USB

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اقرأ تعليمات السلامة بعناية، احتفظ بدليل المستخدم للرجوع إليه في المستقبل. اقرأ تعليمات السلامة بعناية عند استخدام الجهاز الكهربائي، تكنيكا طويل. احتفظ بدليل المستخدم بعناية

